

受信機	SKY Controller GNSS受信機接続画面で	対策
R10 (無印) デバイスには履歴は残らない	受信機を選択した際、パスキーの確認画面が出る	⇒「キャンセル」を選択し、アプリ選択に戻り再接続を試みる。 ※3回やってもダメなら以下を試す 「前回接続した受信機」から履歴を削除し、受信機を再起動し、接続を試みる。 それでも失敗する場合は15秒リセット（電源ONで電源ボタンを15秒以上押し続ける）を行い、接続を試みる。
	受信機を選択した際、接続に失敗したとのメッセージが表示される	⇒アプリ選択に戻り再接続を試みる。 ※3回やってもダメなら以下を試す 「前回接続した受信機」から履歴を削除し、受信機を再起動し、接続を試みる。 それでも失敗する場合は15秒リセット（電源ONで電源ボタンを15秒以上押し続ける）を行い、接続を試みる。
	受信機が表示されない	⇒受信機の再起動後、通信マークが点滅し10秒経ってから、接続を試みる
R10-2/R12 X1:デバイスには履歴が残るときと残らない時がある N1:デバイスに履歴は残る	確認画面が表示される  	⇒「ペア設定する」を選択。
	受信機を選択した際、確認画面が表示され、「ペア設定する」を選択しても接続に失敗する	⇒アプリ選択に戻り再接続を試みる。 ※初回接続時の場合で他の受信機と接続した場合は、受信機を再起動後、接続を試みる。 ※接続履歴がある場合で、再接続を3回やってもダメなら以下を試す 「前回接続した受信機」から履歴を削除し、（履歴があれば）デバイス上の履歴を削除し、受信機を再起動し、接続を試みる。 それでも失敗する場合は15秒リセット（電源ONで電源ボタンを15秒以上押し続ける）を行い、接続を試みる。
	受信機を選択した際、接続に時間がかかる	デバイスでの接続履歴がある場合は ⇒表示が変わるまで待つ ⇒アプリ選択に戻り再接続を試みる ⇒デバイスの左サイド上部付近を受信機に向ける
	受信機を選択した際、接続に失敗したとのメッセージが表示される	⇒アプリ選択に戻り再接続を試みる。 ※受信機のFWが5.44の場合は5.46以上にアップデートを行う ※接続履歴がある場合で、再接続を3回やってもダメなら以下を試す 「前回接続した受信機」から履歴を削除し、（履歴があれば）デバイス上の履歴を削除し、受信機を再起動し、接続を試みる。 それでも失敗する場合は15秒リセット（電源ONで電源ボタンを15秒以上押し続ける）を行い、接続を試みる。
	受信機を選択した際、パスキーが違うとのメッセージが表示される	⇒「前回接続した受信機」から履歴を削除し、（履歴があれば）デバイス上の履歴を削除し、受信機を再起動し、接続を試みる。 それでも失敗する場合は15秒リセット（電源ONで電源ボタンを15秒以上押し続ける）を行い、接続を試みる。
	受信機が表示されない	⇒受信機の再起動後、通信マークが点滅し10秒経ってから、接続を試みる